



Ihr kompetenter Fachhandel.
Seit 1963.

S&E ANHÄNGER ZENTRUM
Eisenstrasse 50
44145 Dortmund




0231 51981-60



anfrage@se-anhaenger.de

Steckerbelegung 13-polig

Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Farbe
1	Blinker links	L	gelb
2	Nebelschlussleuchte	54g	blau
3	Masse für Kontakt 1 - 8	31	weiß
4	Blinker rechts	R	grün
5	Licht rechts	58R	braun
6	Bremsleuchten	54	rot
7	Licht links	58L	schwarz
8	Rückfahrleuchte	1	grau / pink
9	Stromversorgung (Ø 2,5 mm ²)	4	braun/ blau/ orange
10	Ladeleitung Batterie (Ø 2,5 mm ²)	6	braun/ rot
11	Masse für Ladeleitung 10 (Ø 2,5 mm ²)	54	weiß/ schwarz/ blau
12	nicht belegt	-	-
13	Masse für Stromkreis 9-12	-	weiß/ rot



Elektrosatz 13-polig nach ISO 11446

- Moderner und hochwertiger Anhängerstecker, kontaktsicher und langlebig.
- Übertragung sämtlicher Beleuchtungsfunktionen eines Anhängers, Caravans oder Fahrradträgers sowie Reserven für zusätzliche Funktionen (z.B. laden einer Batterie im Anhänger).
- Wasserdichte Steckverbindung, Bajonettsteckerverschluss (Drehverriegelung) mit Einhandbetätigung.
- Steckdose mit gefederter Abdeckklappe zur besseren Stecker Stabilisierung.
- Verbesserung der Fahrstabilität (bei angekoppelten Anhänger) in Verbindung mit CAN-Bus und ESP.
- Automatische Deaktivierung der Einparkhilfe.
- Bei Nachrüstung einer Anhängerzugvorrichtungen ist die 13-polige Steckerverbindung zu empfehlen, da diese vorzugsweise von Caravan-Herstellern und der Automobilindustrie verwendet wird.

HINWEIS:

Abweichungen an der Adernfarbe bei 9, 10 und 13 sind möglich.

Beide Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden!

 <https://se-anhaenger.de/>

 <https://se-anhaenger.de/info/anhaenger-steckerbelegung-13-polig>